

KONFIGURATION / ABHÖREN

AUS DEM EIGENEN NETZ



Hörer abheben



Um den virtuellen Anrufbeantworter zu konfigurieren oder vorhandene Nachrichten abzuhören, wählen Sie die folgende Tastenfolge

1 9 9 1

< Ihre Anschlussnummer >

<Ihre Anschlussnummer >
ist Ihre Rufnummer inklusive der
Vorwahl, z.B. 034112345678)

Ansage

“ Bitte geben Sie Ihr Passwort ein “



Die Geheimzahl [**PIN**] ist eine beliebige Zahlenfolge von 4 bis 6 Ziffern.
Die initiale PIN wird Ihnen von Ihrem Anschluss – Netzbetreiber mitgeteilt.
Bitte ändern Sie diese PIN über das Konfigurationsmenü (0 – 4)

MENÜOPTIONEN

1 ABHÖREN DER VORHANDENEN NACHRICHTEN

4 Abspielen der vorangegangenen Nachricht

5 Wiederholen der letzten Nachricht

6 Abspielen der nächsten Nachricht

7 Löschen der Nachricht

2 WECHSEL DES NACHRICHTENVERZEICHNISSES

0 Neue Nachrichten

1 Gespeicherte Nachrichten

0 MAILBOX OPTIONEN

1 Aufnahme Ihrer Ansage für Unerreichbarkeit

3 Aufnahme Ihres Namens

4 Ändern des Passwortes

***** Zurück zum Hauptmenü

***** HILFE

EXIT



Hörer auflegen

KONFIGURATION / ABHÖREN

AUS EINEM FREMDEN NETZ (DTAG, MOBIL, KABEL DEUTSCHLAND)



Hörer abheben



Um den virtuellen Anrufbeantworter zu konfigurieren oder vorhandene Nachrichten abzuhören, wählen Sie die folgende Tastenfolge

0 1 8 0 3 5 5 4 4 5 4

Ansage

“ Sprachnachrichtensystem – Bitte geben Sie die Mailboxnummer ein “



< Ihre Anschlussnummer >

<Ihre Anschlussnummer >
ist Ihre Rufnummer inklusive der
Vorwahl, z.B. 034112345678)

Ansage

“ Bitte geben Sie Ihr Passwort ein “



Die Geheimzahl [PIN] ist eine beliebige Zahlenfolge von 4 bis 6 Ziffern.
Die initiale PIN wird Ihnen von Ihrem Anschluss – Netzbetreiber mitgeteilt.
Bitte ändern Sie diese PIN über das Konfigurationsmenü (0 – 4)

MENÜOPTIONEN

1

ABHÖREN DER VORHANDENEN NACHRICHTEN

4

Abspielen der vorangegangenen Nachricht

5

Wiederholen der letzten Nachricht

6

Abspielen der nächsten Nachricht

7

Löschen der Nachricht

2

WECHSEL DES NACHRICHTENVERZEICHNISSES

0

Neue Nachrichten

1

Gespeicherte Nachrichten

0

MAILBOX OPTIONEN

1

Aufnahme Ihrer Ansage für Unerreichbarkeit

3

Aufnahme Ihres Namens

4

Ändern des Passwortes

Zurück zum Hauptmenü

HILFE

#

EXIT




Hörer auflegen

Einrichten der Rufumleitung zum Anrufbeantworter

Bevor Sie den Anrufbeantworter nutzen können, müssen Sie eine Rufumleitung einrichten. Pro Leitung ist eine Rufumleitung möglich. Wenn Sie mehrere Rufnummern auf einer Leitung nutzen, gilt die Rufumleitung für alle Rufnummern der Leitung. Es gibt 3 verschiedene Möglichkeiten, wann Ihr Anrufbeantworter Anrufe entgegennimmt.

Anrufbeantworter [für alle eingehenden Anrufe] einschalten


 Hörer abheben

 * 2 1 * 1 9 9 < Ihre Anschlussnummer > #

Ansage " Rufweeterschaltung ist aktiviert "


 Hörer auflegen

Anrufbeantworter [für alle eingehenden Anrufe] ausschalten

 Hörer abheben

 # 2 1 #

Ansage " Rufweeterschaltung ist deaktiviert "

 Hörer auflegen

Anrufbeantworter [bei Besetzt] einschalten



Hörer abheben



* 6 7 * 1 9 9 < Ihre Anschlussnummer > #

Ansage " Rufweberschaltung ist aktiviert "



Hörer auflegen

Anrufbeantworter [bei Besetzt] ausschalten



Hörer abheben









6 7

Ansage " Rufweberschaltung ist deaktiviert "



Hörer auflegen

Anrufbeantworter [bei Nicht – Erreichbarkeit]		einschalten
	Hörer abheben	
	* 6 1 * 1 9 9 < Ihre Anschlussnummer > #	
Ansage	<i>“ Rufweiterschaltung ist aktiviert “</i>	
	Hörer auflegen	
Anrufbeantworter [bei Nicht – Erreichbarkeit]		ausschalten
	Hörer abheben	
	# 6 1 #	
Ansage	<i>“ Rufweiterschaltung ist deaktiviert “</i>	
	Hörer auflegen	